

Montagevejledning - Kassefælde

Denne montagevejledning er velegnet til kassefælder, hvor fældearmen kan monteres på fældedøren.

CatchAliveOne monteres direkte på fældedøren, og detekterer fældes status ud fra hældningen af fældedøren. Der skal ikke bruges nogen magnet.

Yderligere montagevejledninger findes på www.catchalive.com - Manualer.

Montering på lille kassefælde



Forkert montering:



Montering på stor kassefælde



Forkert montering:



Detekteringspunkt er 20°.

Opsætning i App

Følg guiden "Quick Guide CAOne - Levende Fangst Fælder".

Husk at sætte fældetype til "Fældedør detektering levende fangst" og fælde status til "4 gange dagligt".

Tryk "Opdater fælde".

Fældetype – detekteringsprincipper i appen:

For flere informationer om montage mv. gå til www.catchalive.com

Magnet detektering levende fangst: CatchAliveOne monteres på fælden, magnet monteres på fældedør eller som afrivningsmagnet.

Fældedør detektering levende fangst: CatchAliveOne monteres liggende på fældedøren og måler vinklen på fældedøren.

Faldkassefælde levende fangst: CatchAliveOne monteres oprejst på siden af fælden og måler vinklen på fælden.

Klapfælde: CatchAliveOne monteres på fælden og måler kraften fra udløsning af fælden.

Klapfælde(magnetdetektering): CatchAliveOne monteres på fælden med specialbeslag og magnet. Detekterer åben/lukket.

Muldvarpefælde: CatchAliveOne monteres på fælden og måler kraften fra udløsning af fælden.

Muldvarpefælde(V-trap): CatchAliveOne monteres på fælden med specialbeslag. Detekterer åben/lukket.

GoodNature: CatchAliveOne klikkes på fælden med GoodNature beslag og måler kraften fra udløsning af fælden.

Vildsvinedetektor: CatchAliveOne monteres i/på fodertromle. Detekterer når fodertromlen aktiveres og ændrer retning.

Foderautomatovervågning: CatchAliveOne monteres i fodertønde med "Montagesæt for fodertønde niveaumåler". Detektere foderniveauet i fodertønden.

Ved betjening af CatchAliveOne fældealarm vær opmærksom på:

- Sænk ikke CatchAliveOne fældealarm ned i vand eller andre former for væske. *(CatchAliveOne fældealarm lever op til IP65)*
- Tab, spark eller kast ikke CatchAliveOne fældealarm, da dette kan skade de mekaniske funktioner.
- Vi anbefaler, at der bruges 2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V/VARTA Ultra Lithium AA batterier til CatchAliveOne fældealarm. Samme type batteri, som bliver leveret med CatchAliveOne fældealarm. *(Disse batterier har længere levetid, lækker ikke batterisyre, samt fungerer optimalt ved frosttemperaturer.)*